

## Brannalarmkabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>

### SAFELINE

### Brannvarsling

### Entrådet, revolvert, skjermet

### HFFH

### 300/500V

### Bruksområde


Kabelen er konstruert for desentraliserte brannvarslingsanlegg, innendørs montasje. Støyfri signaloverføring til høyttalere og sirener, ved at lederne er revolvert og skjermet. Skjermen konnekteres med en fortinnet kobbertråd til jord. SAFELINE er NEK Kabels betegnelse på halogenfri og flammehemmet kabel.

Leveres på praktiske sneller i boks 100 m eller på 500 m trommel.



### Konstruksjon

Leder	1 [mm <sup>2</sup> ] Entrådet Blank Cu 1,13 [mm]
Isolasjon	HFFH materiale
Parantall	1 par, sort og rød
Jordleder	Fortinnet Cu 0,8 mm
Innerkappe	Al - polyester tape
Kappe	Hvit HFFH-materiale
Ytre diameter	5,8 ± 0,2 [mm]
Vekt	68 [kg/km]
Kappemerking	NEK Kabel BRANNALARMKABEL 2 x 1 MM <sup>2</sup> - BATCH NO. METERMARKED



### Tekniske data

Driftstemperatur	-20 – +75
Driftsspenning	300/500 [V]
Testspenning	2,5 [kV]
Ledermotstand	12 [Ω/km]

### Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser	IEC 60754-1
Flammehemmet	IEC 60332-1
Røykutvikling	IEC 61034
Euroclass	Cca



El-nummer

1029338 (boks 100 m) 1029370 (trommel 500 m)